



【舞台寸法】  
 舞台開口 幅 15.5m  
 高さ 9.0m  
 奥行 12.6m  
 (舞台框～水平幕まで)  
 舞台床高さ 80cm  
 舞台框～級帳 1.0m

照明盤類  
 【持込機器電源盤(舞台袖上手)】  
 入力 1φ3W 105V/210V 60Hz 60kVA  
 主幹MCCB 3P 400AF/300AT x1  
 カムロック出力コネクタ x1組  
 入力 3φ3W 210V 60Hz 15kVA  
 主幹MCCB 3P 50AF/50AT x1  
 出力端子台 x1組

【舞台袖操作盤】  
 マスターフェーダ x 1本  
 サブフェーダ x 10本  
 作業灯スイッチ x 2組  
 客席自動調光操作スイッチ x 1式

【客席コネクタ盤】  
 C型30Aコンセント x 2個  
 平行15Aコンセント x 4個  
 イーサネットコネクタ x 2個

コンセント類床・壁

照明	袖C上/袖C下/奥C	C20A×2
	奥CB	C60A×2、C30A×1、平行15A×2、イーサネットコネクタ×2
	花/FC/LHC	C20A×4
	前CB	C20A×4、C60A×2、C30A×1、平行15A×2、イーサネットコネクタ×2
音響	S	スピーカコネクタ×2
	M	マイクコネクタ×2
	Ⓜ	壁付マイクコネクタ×2

ボタン(操作盤 下手)

名称	積載荷重(kg)	速度(m/min)
道具ボタン1	500	6~60
道具ボタン2	500	6~60
道具ボタン3	500	6~60
道具ボタン4	500	6~60
道具ボタン5	500	6~60
道具ボタン6	500	6~60
看板ボタン(音響反射板形式時)	100	-
固定ボタン(幕形式時)	100	-
BL(2)	1350 ※	10
PSL	300 ※	10
BL(1)(一文字幕1共吊)	530	10
SL1~3	1350 ※	10
UHL(一文字幕4共吊)	960 ※	10

※器具、幕類の重量含む

音響盤類

【舞台下手袖コネクタ盤】  
 吊リモート用コネクタ×1、インターカムコネクタ×1  
 C×4、NL4タイプコネクタ×4  
 AC100V 平行コンセント×1  
 XLR-31タイプコネクタ×8、XLR-32タイプコネクタ×8  
 16chマルチマイクコネクタ(メス)×2  
 EtherConタイプコネクタ×4、BNCタイプコネクタ×5

【舞台上手袖コネクタ盤】  
 インターカムコネクタ×1、C×4  
 NL4タイプコネクタ×4、AC100V 平行コンセント×1  
 XLR-31タイプコネクタ×8、XLR-32タイプコネクタ×8  
 16chマルチマイクコネクタ(メス)×2  
 EtherConタイプコネクタ×4、BNCタイプコネクタ×5

【客席コネクタ盤】  
 インターカムコネクタ×1、C×2  
 AC100V 平行コンセント×1  
 16chマルチマイクコネクタ(メス)×1、(オス)×1  
 EtherConタイプコネクタ×4、BNCタイプコネクタ×5

